



POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	4008TAG2A
Количество цилиндров	8
RPM скорость	1500
Объем двигателя	30.56 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2320 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	876.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на маховике	962.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	248.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	220.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	160.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	108.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	57.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	165.6 l
Емкость антифриза в двигателе	48.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	332.0 kW
Тепло от выхлопных	698.0 kW
Тепло от радиатора	80.0 kW
Температура выхлопных газов	438 °C
Portata Raffreddamento	1164.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	75.0 m³/min
Поток выхлопных газов	200.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1000.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	800.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	1100.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	880.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	70.0 dBA

размеры и вес

Ширина	2200 mm
Длина	8600 mm
Высота	3200 mm
Вес	11500 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-E
P.R.P. Мощность	1000.0 kVA
E.P. Мощность	1100.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX322
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60/05
Данные глушителя	MSR/a 150
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

