



POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	4008TAG2
Количество цилиндров	8
RPM скорость	1800
Объем двигателя	30.56 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	1920 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	894.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на мах	980.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (E.P.)	250.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	224.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	162.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	108.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	165.6 l
Емкость антифриза в двигателе	48.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	336.0 kW
Тепло от выхлопных	725.0 kW
Тепло от радиатора	85.0 kW
Температура выхлопных газов	505 °C
	0.0
Расход воздуха при сжигании	72.0 m³/min
Поток выхлопных газов	202.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	995.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	796.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	1097.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	877.60 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 60 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2100 mm
Длина	4900 mm
Высота	2300 mm
Вес	8310 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	HCI6J
P.R.P. Мощность	1000.0 kVA
E.P. Мощность	1100.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX322
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 35
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

