P 30 FOX

BIG FOX “FOX”

Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**34.90**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**27.92**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**38.20**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**30.56**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**240 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**69.0**	dBA

размеры и вес

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	1103A-33G	
Количество цилиндров	3	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	3.30	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	669	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	32.2	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	35.4	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	9.5	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	8.6	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	6.6	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	4.9	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	3.1	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	8.3	l
Емкость антифриза в двигателе	4.4	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	18.0	kW
Тепло от выхлопных	27.0	kW
Тепло от радиатора	5.0	kW
Температура выхлопных газов	520	°C
Portata Raffreddamento	70.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.6	m³/min
Поток выхлопных газов	6.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S1L2-Y	
P.R.P. Мощность	40.5	kVA
E.P. Мощность	44.6	kVA
Подключение	Series double delta	
Число фаз	2F	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS540	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	FOX	
Стандарт	90	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	FOX	
Данные глушителя	F60/00	
Диаметр глушителя на выходе	60.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.