



DS 505 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	HYUNDAI(DOOSAN)
Модель двигателя	DP158LDF
Количество цилиндров	8
RPM скорость	1800
Объем двигателя	14.62 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2300 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике Р.Р.Р.	482.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (Е.Р.) на max Полезная	533.0 kW
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	0.0 l/h
Расход топлива. 100% (Р.Р.Р.)	127.1 l/h
Расход топлива. 75% (Р.Р.Р.)	92.9 l/h
Расход топлива. 50% (Р.Р.Р.)	62.3 l/h
Расход топлива. 25% (Р.Р.Р.)	35.2 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	24.0 l
Емкость антифриза в двигателе	59.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	328.0 kW
Тепло от выхлопных	492.0 kW
Тепло от радиатора	50.0 kW
Температура выхлопных газов	567 °C
Расход воздуха для охлаждения	850.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	36.6 m³/min
Поток выхлопных газов	108.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	565.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	452.00 kW
Аварийное питание (Е.Р.)	620.00 kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	496.00 kW
VAC - HZ - cos(f)	220 - 60 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	75.0 dBA

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S5L1D-E
Р.Р.Р. Мощность	713.0 kVA
Е.Р. Мощность	769.0 kW
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201
Стандарт	950 l
Опция	120 l
Негабарит*	2500 l

КОЖУХ & ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

Модель кожуха	GV201
Данные глушителя	MS 30
Диаметр глушителя на выходе	140.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / l, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **Р.Р.Р.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Stage Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.