



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	2806A-E18TAG1A
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	18.13 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2087 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	543.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на	598.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (E.P.)	141.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	127.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	95.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	66.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	62.0 l
Емкость антифриза в двигателе	0.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	166.0 kW
Тепло от выхлопных	441.0 kW
Тепло от радиатора	40.0 kW
Температура выхлопных газов	481 °C
Расход воздуха для охлаждения	852.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	43.0 m³/min
Поток выхлопных газов	109.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	625.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	500.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	687.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	549.60 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	77.0 dBA

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S5L1D-F
P.R.P. Мощность	738.0 kVA
E.P. Мощность	806.0 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201
Стандарт	950 l
Опция	120 l
Негабарит*	2500 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201
Данные глушителя	MSR/a 150
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.