



P 1260 S



POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	4012-46TWG2A
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	45.84 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-18
ВМЕР	1930 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1062.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на мах	1173.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (E.P.)	287.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	258.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	196.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	141.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	177.0 l
Емкость антифриза в двигателе	73.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	372.0 kW
Тепло от выхлопных	878.0 kW
Тепло от радиатора	81.0 kW
Температура выхлопных газов	422 °C
Расход воздуха для охлаждения	1746.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	102.0 m³/min
Поток выхлопных газов	230.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 5 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1253.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1002.40 kW
Аварийное питание (E.P.)	1345.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	1076.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	73.0 dBA

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-G
P.R.P. Мощность	1260.0 kVA
E.P. Мощность	1345.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX322
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60/07
Данные глушителя	MSR/a 200
Диаметр глушителя на выходе	219.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. E.P. - Emergency power - Аварийное питание: Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

