



### BIG FOX "FOX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	1103A-33G
Количество цилиндров	3
RPM скорость	1800
Объем двигателя	3.30 l
Забор воздуха	Aspirated
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	669 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	32.2 kW
Аварийная мощность (E.P.) на маховике	35.4 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	9.5 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	8.6 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	6.6 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	4.9 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	3.1 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	G2
Количество масла	8.3 l
Емкость антифриза в двигателе	4.4 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	18.0 kW
Тепло от выхлопных	27.0 kW
Тепло от радиатора	5.0 kW
Температура выхлопных газов	520 °C
Расход воздуха для охлаждения	70.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.6 m³/min
Поток выхлопных газов	6.4 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	<b>34.90</b> kVA
Непр. мощность (PRP)	<b>27.92</b> kW
Аварийное питание (E.P.)	<b>38.20</b> kVA
Аварийное питание (E.P.)	<b>30.56</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>240 - 60 - 0.8</b>
Звуковое давление 7 метров.	<b>69.0</b> dBA

### размеры и вес

### ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S1L2-Y
P.R.P. Мощность	40.5 kVA
E.P. Мощность	44.6 kVA
Подключение	Series double delta
Число фаз	2F
Обмотка	711
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	VITA01
Точность	0.5 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	FOX
Стандарт	90 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	FOX
Данные глушителя	F60/00
Диаметр глушителя на выходе	60.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

