

TECHNISCHE DATEN P60S

PRP LEISTUNG **60** kVA

Notstrom-Aggregat (E.P.) **66** kVA

Mechanische Version **SCHALLGEDÄMMT
E**

Steuerung **Automatische
Version**

Baujahr **2019**

Steuerung **Automatische
Version**

MOTORDATEN

Motormarke **Perkins**

Motormodell **1103A-33TG2**

Motorkühlung **Wasser**

Motordrehzahl **1500**

Drehzahlregler

GENERATORDATEN

Generatormarke **Stamford**

Generatormodell **UCI224F**

Phasen **3F+N**

Frequenz **50**

Spannung **400**

ANDERE GENSET-DATEN

Stromaggregat-Hersteller **Anderer
Hersteller**

Allgemeine Bedingungen **GOOD**

Empfohlener Gebrauch **Notbetrieb**

Garantie **--**

Art. Nummer

Lieferzeit

Anmerkungen **Serbatoio: 270LT
Pot.nom.P.R.P.:
KVA 60
Pot.nom.P.R.P.:
KW 48 Cos.fi: 0.8
Rpm: 1500
Volt:400/231
Frequenza: HZ 50**

