



POWERFULL "B"



À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	DEUTZ
Modèle moteur	BF6M1015CG1
Nombre cylindres	6
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	11.90 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	1-14
BMEP	0 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	271.5 kW
Puissance E.P. volant nette	300.5 kW
Cons. carburant à 100% (E.P.)	0.0 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	70.0 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	51.7 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	34.6 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	18.7 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G2
Quantité huile	38.0 l
Capacité antigel moteur	17.0 l
Radiator type	TR
Chaleur depuis le radiateur	213.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	0.0 kW
Chaleur irradiée	24.0 kW
Température échappement	510 °C
Flux d'air de refroidissement	336.0 m³/min
Flux d'air combustion	25.0 m³/min
Flux gaz d'échappement	67.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	2

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	315.00 kVA
Puissance en continue (PRP)	252.00 kW
Puissance d'urgence (E.P.)	345.00 kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	276.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1250 mm
Longueur	3000 mm
Hauteur	2220 mm
Poids	3000 kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD
Modèle alternateur	S4L1D-E
Puissance P.R.P.	360.0 kVA
Puissance E.P.	415.0 kVA
Connexion	Series star
Phases	3FN
Enroulement	311
Numéro de bornes	12 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS440
Précision	1.0 ± %

CHÂSSIS

Modèle	T3
Réservoir Standard	900 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	0 l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	SENZA COFANO
Modèle silencieux	MS 30
Diamètre sortie silencieux	140.0 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0.850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence:** Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

