

DATI TECNICI P10	05	
POTENZA PRP	100	kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	110	kVA
Versione meccanica	Insonorizzato	
Quadro di comando	Versione automatica	
Anno di costruzione	2020	
Quadro di comando	Versione automatica	
DATI MOTORE		
Marca motore	Perkins	
Modello motore	1104C-44TAG2	
Raffreddamento motore	Acqua	
Giri al minuto motore	1500	
Regolatore di giri	Meccanica	
DATI ALTERNATORE		
Marca alternatore	Mecc Alte	
Modello alternatore	ECP34-2S/4	
Fasi	3F+N	
Frequenza	50	
Tensione	400	
ALTRI DATI GRUPPO EL	.ETTROGENO	
Costruttore	Altro costruttore	
Condizioni generali	GOOD	
Utilizzo raccomandato	Servizio di emergenza	
Garanzia		
Codice	560000107	
Tempo di consegna		
Note	Serbatoio: 270LT Pot.nom.P.R.P.: KVA 100 Pot.nom.P.R.P.: KW 80 Cos.fi: 0.8 Rpm: 1500 Volt:400/231 Frequenza: HZ 50	
	Rpm: 1500	





